

CBI-PWM

Contrôleur 1-4 canaux

Ce module peut être installé partout où l'utilisateur en a besoin et permet un accès direct à toutes les fonctions importantes de la commande d'éclairage CASAMBI. D'une part il est possible d'allumer et éteindre les luminaires, et de l'autre de choisir le réglage de RGB et RGBW à travers le champ de sélection des couleurs. En outre, différentes scènes peuvent être spécifiées sur la minuterie.



Application réseau technologie Bluetooth 4.2 pour iOS et Android (à partir de la version 4.4 KitKat)

Sortie analogique / numérique configurable.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Luminaire par réseau intégrable	Jusqu'à 250
Température ambiante admissible	-20°C à +45°C
Connexion	0,75 - 1,50 mm ²
Alimentation électrique	12 ou 24V
Courant de sortie max.	6 A (courant total des 4 canaux)
Méthode de variation de l'intensité	PWM (modulation de largeur d'impulsion)
Plage de tension DC	12 / 24V
Dimensions	72,6 x 30 x 18 mm
Référence	CBI-PWM

