CBI-INT01 ou CBI-INT02

BP simple ou double

Les interrupteurs simples ou doubles Easyfit Wall Switch pour CASAMBI sont des systèmes universels de capteur radio sans pile qui servent à communiquer avec l'application CASAMBI.



| CARACTERISTIQUE TECHNIQUES | |
|---|---|
| Fréquence | 2,4 GHz/Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Couleur | Blanc |
| Portée | Dans une pièce plus de 10 m dans le sens de la vue |
| Longueur de ligne aux raccordements du bouton | 11 m (cadre directement sur le mur) |
| Interrupteurs | 2 ou 4 (interrupteur simple ou double avec position médiane, enfoncé/relâché) |
| Dimensions interrupteur | 50 x 50 mm |
| Dimensions insert de cadre | 55 x 55 mm |
| Dimensions du cadre | 81 x 81 mm |
| Référence | CBI-INT01 ou CBI-INT02 |