

CBI-TASTER

Contrôleur BP

Fiche technique

Ce bouton est doté de quatre boutons non programmés et est géré via l'application CASAMBI. Il est contrôlable avec un commutateur de lumière conventionnel et est facile à mettre en place par un clic dans le réseau.

Chaque bouton peut être configuré individuellement par l'application pour la gradation, la création de scènes ou pour allumer/éteindre certains luminaires ou groupes.



CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V AC, 50Hz
Courant absorbé	Max.10 mA
Longueur de lignes aux raccordements du bouton	Max.300 mmm
Longueur de dénudage	8 mm
Dimensions	ø 53 x 21 mm
Référence	CBI-TASTER

